

Model: TESLA TE-3000

Platnost od: 15.08.2025

Verze FW: V29 z 15.08.2025

Jaké změny obsahuje aktualizace:

- 1) Podpora Home TP

Aktualizace přijímače:

- 1) Přijímač je navržen tak, aby pomocí OTA (Over-The-Air) upozornil na novou verzi SW. OTA pro verzi V29 bude spuštěna v říjnu 2025.
- 2) V případě, že se aktualizace nezdaří je možné využít aktualizaci pomocí USB disku viz. postup níže.

Postup USB aktualizace:

- 1) Aktuální verzi SW naleznete [V29](#)
- 2) Do vašeho PC si uložte soubor s koncovkou zip.
- 3) V PC rozbalte zip soubor
- 4) Na USB disk formátovaného na FAT32 nahrajte 2 rozbalené soubory cfg a sig připojte USB disk do vypnutého přijímače.
- 5) Zapněte napájení přijímače (síťový adaptér) do zásuvky
- 6) Po chvíli se na TV obrazovce objeví průběh aktualizace, vyčkejte na dokončení aktualizace (cca 1 min.)
- 7) Vypněte napájení přijímače.
- 8) Odpojte USB disk.
- 9) Zapněte napájení přijímače.
- 10) Doporučuje se provést tovární nastavení a přijímač znovu naladit.

POZOR

Nikdy neodpojujte zařízení USB z přijímače nebo přijímač ze sítě během aktualizace. Mohlo by dojít k poškození přijímače a záruka bude neplatná!